

INFOBLATT

LAN RADIO ART.NR.: 701

Mit diesem Modul ist es möglich, durch Eingabe von bis zu drei Internetadressen, ein Online-Radioprogramm zu empfangen. Es wurde größtes Augenmerk darauf gelegt, dass bei diesem Modul immer Musik abgespielt wird. Sollte die Verbindung zum ersten Internetradio unterbrochen werden, wird versucht die zweite abgespeicherte Internetradioadresse abzuspielen. Ist auch dies erfolglos, wird die Musik vom USB-Stick abgespielt.

Sollte mehrere Sekunden kein Musiksignal am Ausgang anliegen, erfolgt ein automatischer Reset des Moduls (Watchdog).

Die Eingabe der Internetadressen erfolgt mittels Browser und integriertem Webserver. Dieses Modul kann keine Internetadressen routen. Es muss die genaue Adresse eingegeben werden. Zum Ermitteln der genauen Internetadresse empfehlen wir die Software WinAmp. Diese kann von unserer Homepage runter geladen werden. (Download)



Technische Daten	701
Stromversorgung	12V-24V/DC
Stromaufnahme	max. 40mA
Ausgangssignal	0dB
Fileformat	MP3
LAN Speed	10/100Mbps
Ausgangswiderstand	600 Ohm
Abmessungen	1130 x 120 x 30mm
Montageart	Hutschiene



Entwickelt und produziert in Österreich
el-com engineering
Egerdachstr. 11
A-6020 Innsbruck
www.el-com.eu | office@el-com.eu

